



101L

Amplificateur de Ligne Composite 1:1



Le **101L** est un amplificateur de ligne haute performance pour les signaux vidéo composite. Il possède des options de réglage qui permettent de compenser les pertes de signal inhérentes aux longues distances de câble.

FEATURES

- Bande passante - 500MHz (-3dB).
- Contrôles - Niveau (gain) & Égalisation via potentiomètres protégés pour éviter un dérèglement accidentel.
- Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être montés côte-à-côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 vidéo composite sur connecteur BNC, 1Vpp/75Ω.
SORTIE:	1 vidéo composite sur connecteur BNC, 1Vpp/75Ω.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	2.5Vpp.
BANDE PASSANTE:	500MHz.
GAIN DIFFERENTIEL:	0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE:	0.03Deg.
RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT:	75dB.
CONTROLES:	Niveau:-0.8dB à 6.5dB; égalisation: 0dB à 8dB.
COUPLAGE:	DC.
ALIMENTATION:	12V DC, 60mA.
DIMENSIONS:	5.32cm x 4.36cm x 7.25cm (2.09" x 1.72" x 2.85") Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS:	Environ 0.15kg. (0.55lbs.).
ACCESSOIRES:	Alimentation.
OPTIONS:	Adaptateur rack 19" RK-1.

