

DPT800

Boîtier émetteur de poche pour DMS800, bande 1

AKG
by HARMAN



Le boîtier émetteur numérique DPT 800 pour système sans fil DMS800 dispose d'une importante largeur de bandes de 150 MHz, permettant un paramétrage facile de système multicanal dans des environnements radio fréquences encombrés. Il se configure facilement à partir du récepteur DSR800 par simple transmission IR tandis que sa technologie d'encryptage 512 bit protège le signal en cas d'interception. Les opérations de mute et de mise en ou hors service peuvent être commandées en externe quand l'émetteur est difficile d'accès. Son entrée sur connecteur mini XLR est compatible avec tous les microphones cravate et serre-tête AKG et délivre une alimentation de 5V.

- Puissance RF commutable pour une meilleure gestion en système multicanal
- Connecteur mini XLR
- Charge rapide via contacts intégrés en deux heures avec batteries NiMH
- Configuration rapide et simple par transmission IR à partir du récepteur
- Connecteur pour commutation externe mute/on/off

Caractéristiques Techniques

Gamme de Fréquences : 548,1 à 697,8 MHz

Type de Fréquences : Variable

Modulation : Numérique FSK

Puissance RF : 50 mW

Alimentation : 2 piles 1,5V LR6 ou 2 batteries rechargeables 1,2 V AA

Dimensions : 82 x 65 x 28 mm