

**FURMAN.**

## P-1400 AR E

Réf : FU/P1400ARE

Furman - Régulateur de tension / conditionneur 6A - P-1400 AR E



### Description

Régulateur de tension / conditionneur de puissance rackable 6 A avec protection SMP contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur et protection EVS contre les tensions secteur anormales

### Fiche technique

#### Caractéristiques

2 tensions de sortie régulée : 230 V ou 240 V (+/- 10 V) sélectionnable

Afficheur numérique de précision de la tension secteur présente et du courant RMS consommé

1 prise BNC arrière pour lampe col de cygne

Courant nominal : 6A

10 prises isolées à l'arrière

1 prise à l'avant

1 prise USB de charge à l'avant

Mode de protection contre les surtensions : Tension entre phase et neutre

Circuit de protection SMP non destructif (protège les appareils connectés et lui-même contre les surtensions)

Courant impulsionnel de surcharge maximum : 6500 A

Tension de blocage maximum : 266 VAC RMS, 375 V crêtes (@ 3000A)

Temps de réponse : 1 ns

Filtrage secteur (technologie LiFT) : atténuation du bruit (mode transverse) > 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz et 50 dB @ 500 kHz

Technologie EVS : extinction des appareils en cas de présence d'une tension secteur anormale : supérieure à 275 V

Indicateurs de protection activée

#### Alimentation

170 - 274 VAC, 50 / 60 Hz

#### Consommation

5 W

#### Dimensions

H 45 x L 483 x P 305 mm

#### Poids

- 7,00 Kg

#### Accessoire(s)

GN/I Lampe col de cygne à incandescence 305 mm avec connecteur BNC verrouillable - GN-I

GN/LED Lampe col de cygne à LED 305 mm avec connecteur BNC verrouillable - GN-LED