

# Alarme autonome pour sortie de secours

## Fiche produit

AASS0001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-control.fr](http://www.cordia-control.fr)

---



- Système de sécurité autonome.
- Choix de la durée d'alarme.
- Inhibition par clé.

Signale par une alarme sonore toute ouverture de portes réservées à la sécurité et à l'évacuation. Le contact d'ouverture est positionnable sur chacun des côtés du boîtier.

---

## Application

Protection et surveillance des sorties de secours.

---

## Produits complémentaires

- Déclencheur manuel vert avec alarme intégrée (AASS0209).
- Accessoires pour montage déporté (AASS0002).

---

## Mise en situation



# Alarme autonome pour sortie de secours

## Fiche produit

AASS0001

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-controlle.fr](http://www.cordia-controlle.fr)



## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	AASS0001
<b>Boîtier</b>	ABS Vert
<b>Alimentation</b>	Pile 9 V fournie ou 12 Vcc
<b>Intensité d'alarme</b>	200 mA
<b>Intensité en veille</b>	10 µA
<b>Mise en action/arrêt</b>	Par clé
<b>Programmation</b>	Par cavalier
<b>Délai de mise en alarme après ouverture de la porte</b>	0 s ou 15 s
<b>Choix de durée de l'alarme</b>	30 s, 180 s ou continu
<b>Sirène</b>	Intégrée
<b>Niveau sonore</b>	97 dB à 1m
<b>Entrée</b>	Clé de mise en action et mise en arrêt
<b>Sortie</b>	Contact sec NO ou NF
<b>Sortie relais</b>	9 Vcc 40 mA
<b>Constitution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Alarme pour sortie de secours</li><li>- 1 pile 9 V</li><li>- 2 vis de fixation</li><li>- 2 clés de mise en action et mise en arrêt</li><li>- 1 clé + vis inviolable</li><li>- 1 aimant + 4 entretoises</li></ul>
<b>Dimensions</b>	Ø 127 x P.51 mm