

Gradateurs avec entrées DMX et 0-10 V
Dimmers with DMX and 0-10 V inputs



- ✓ PX 155
- ✓ PX 156
- ✓ PX 157

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Ces gradateurs (ou dimmers) permettent de faire varier l'intensité de votre circuit d'éclairage halogène ou à incandescence. Ils permettent également d'alimenter certaines pompes monophasées.

These dimmers allow to vary the intensity of your lighting circuit with halogen or incandescent lamps. They can also supply single phase pumps.

Grâce à l'entrée DMX, ces gradateurs s'intègrent simplement et rapidement au reste de votre installation DMX. Ils intègrent en plus une entrée 0-10 V par sortie ce qui permet l'utilisation couplée à des potentiomètre ou à une source 0-10 V extérieure.

Thanks to the DMX input, integrate these dimmers with the rest of your DMX installation is very simple and quick. They also have a 0-10 V input per output which allows use coupled to a potentiometer or 0-10 V external source.

Les boutons des modules permettent de configurer l'adressage DMX, les pentes de montée et de descente et de choisir le mode de fonctionnement.

Module buttons allow to set up DMX address for each output, configure some settings and choose the operating mode.

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

	PX 155	PX 156	PX 157
Alimentation <i>Power supply</i>	230 V~ - 50 Hz 2400 W max en charge on load 2400 W max	230 V~ - 50 Hz 2400 W max en charge on load 2400 W max	230 V~ - 50 Hz 2300 W max en charge on load 2300 W max
Tension de sortie <i>Output voltage</i>	230 V~	230 V~	230 V~
Nombre de sorties <i>Output quantity</i>	4	2	1
Puissance maximale par sortie <i>Max power per output</i>	600 VA	1200 VA	2300 VA
Entrées de commande <i>Command inputs</i>	1 x DMX + 2 x 0-10 V	1 x DMX + 2 x 0-10 V	1 x DMX + 2 x 0-10 V
Fixation <i>Fixation</i>	Rail DIN 35 mm - 35 mm DIN rail	Rail DIN 35 mm - 35 mm DIN rail	Rail DIN 35 mm - 35 mm DIN rail
Dimensions L x H x P <i>Dimensions W x M x D</i>	105 x 132 x 96 mm	105 x 132 x 96 mm	105 x 132 x 96 mm

PX 155 - PX 156 - PX 157

