

FURMAN

P-6900 AR E

Réf : FU/P6900ARE

Furman - Régulateur de tension / conditionneur 30A - P-6900 AR E



Description

Régulateur de tension / conditionneur de puissance rackable 30 A avec protection SMP contre les surcharges, filtrage LiFT des interférences secteur et protection EVS contre les tensions secteur anormales

Fiche technique

Caractéristiques

2 tensions de sortie réglée : 230 V ou 240 V (+/- 10 V) sélectionnable

Afficheur numérique de précision de la tension secteur présente et du courant RMS consommé

Courant nominal : 30 A

10 prises isolées à l'arrière : 6 prises 10 A + 2 prises 16 A + 1 prise 30A

2 prises 10A à l'avant

1 prise USB de charge à l'avant

Mode de protection contre les surtensions : Tension entre phase et neutre

Circuit de protection SMP non destructif (protège les appareils connectés et lui-même contre les surtensions)

Courant impulsionnel de surcharge maximum : 6500 A

Tension de blocage maximum : 266 VAC RMS, 375 V crêtes (@ 3000A)

Temps de réponse : 1 ns

Filtrage secteur (technologie LiFT) : atténuation du bruit (mode transverse) > 10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz et 50 dB @ 500 kHz

Technologie EVS : extinction des appareils en cas de présence d'une tension secteur anormale : supérieure à 275 V

Indicateurs de protection activée

Alimentation

174 - 264 VAC, 50 / 60 Hz

Consommation

5 W

Dimensions

H 133 x L 483 x P 596 mm

Poids

- 26,00 Kg