



KRAMER

VS-161H

Sélecteur HDMI 16x1



Le VS-161H est un sélecteur à hautes performances pour signaux HDMI. Il régénère les signaux d'horloge, corrige l'égalisation et commute l'une des 16 entrées vers une sortie HDMI unique.

FEATURES

- Bande passante - 1,65Gbps.
- Compatible HDCP.
- Compatible HDTV.
- Fonction EDID Etendues (Données Etendues d'Identification de l'Affichage) - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de la sortie pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format.
- Support HDMI - HDMI (V.1.3 with Lip Sync, CEC).
- Double Mode - Modes PC et DVD sélectionnable par entrée.
- Souplesse des Modes de Commande - Touches en façade, RS-232 (Logiciel K-Router™ compatible Windows® inclu) Ethernet (Logiciel de configuration et d'exploitation Ethernet inclu), télécommande infrarouge.
- Déconnexion Vidéo.
- Verrouillage de la Face Avant.
- Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ - Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.
- Alimentation Universelle - 100 à 240V Alternatif.
- Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, équerres de montage comprises.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	16x entrées sur connecteurs HDMI.
SORTIE:	1x sortie sur connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE:	Accepte jusqu'à 1,65Gb/sec par voie graphique.
CONFORMITE HDMI:	Conforme aux normes HDMI 1.2 et HDCP.
DEFINITIONS:	Accepte les définitions allant jusqu'à l'UXGA et le 1080p, échantillonnage "deep color".
ALIMENTATION:	100 à 240V Alternatif, 50/60Hz, 22VA.
COMMANDES:	Touches en façade, Télécommande infra rouge, RS-232 et Ethernet.
DIMENSIONS:	48,26cm x 17,78cm x 1U (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, Hauteur. Prévu pour montage en baie 19 Pouces.
POIDS:	Environ 2,5kg (5.5 lbs.).
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	Câbles HDMI Kramer.

