

# Alarme type 4 radio grande portée

## Fiche produit

AATR4001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-contrôle.fr](http://www.cordia-contrôle.fr)

---

Cordia



Radio



Flash



Sonore



- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.
- L'action sur un déclencheur provoque l'alarme sur tous les points.

Reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau.

Contrôle permanent de la communication radio.

Contrôle de la puissance du signal radio.

Contrôle de l'état de pile faible.

Signal d'évacuation : son NFS 32001.

Flash lumineux intégré.

---

## Applications

- Salles de spectacle, de projection ou à usage multiple, restaurants ou débits de boisson, établissements sportifs couverts.
- Magasins de vente, établissements d'enseignement, salles d'exposition, administrations, banques, bureaux.
- Salles de danse, bibliothèques.
- Établissements de culte, refuges de montagne.
- Musées.
- Établissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

---

## Produits complémentaires

- Flash radio grande portée (AFRG0001).
- Pack Vision 4 (ALST8401).
- Alarme type 4 radio relais (AATR4010).

# Alarme type 4 radio grande portée

## Fiche produit

AATR4001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-contrôle.fr](http://www.cordia-contrôle.fr)

---



---

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	AATR4001
<b>Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau</b>	Automatique
<b>Contrôle de la communication radio</b>	Permanent
<b>Contrôle de la puissance du signal radio</b>	Oui
<b>Contrôle de l'état de pile faible</b>	Oui
<b>Signal d'évacuation</b>	Son NFS 32001 + Flash
<b>Visualisation de l'alarme déclenchée</b>	Led feu
<b>Flash lumineux</b>	Par 4 Leds 6 candelas
<b>Durée maxi d'alarme sonore et visuelle</b>	5 min maxi
<b>Fonction répéteur</b>	Intégrée
<b>Portée maxi</b>	100 m
<b>Bande de fréquence</b>	868 MHz
<b>Nombre d'alarmes en réseau</b>	128 maxi
<b>Montage</b>	En saillie
<b>Sélection des groupes de communication</b>	Par DIP switch
<b>Alimentation</b>	2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514.
<b>Autonomie</b>	1 an en veille + 1 h en alarme
<b>Matériaux</b>	ABS
<b>Poids</b>	700 g
<b>Dimensions</b>	L.180 x H.275 x P.55 mm