BE PART OF THE MISSION

ZOSMA 900

Ne vous laissez pas tromper par sa taille ! La TFX Zosma 900, une lampe de poche tactique compacte, légère et intuitive, offre une lumière puissante, constante et fiable, même dans les conditions les plus défavorables. Sa conception se caractérise par un boîtier robuste et durable, une étanchéité complète avec une indice de protection IPX8, une variété de fonctions d'éclairage (par exemple, stroboscope ou variation d'intensité), une puissante batterie Li ion 14500 directement rechargeable via Micro-USB, et une sangle de sécurité nouvellement développée. La Zosma 900 est bien plus qu'une simple lampe de poche de secours pour voir la nuit, c'est une solution d'éclairage extrêmement polyvalente à utiliser au quotidien. Et si vous avez oubliez de recharger votre lampe, vous pourrez utiliser des piles alcalines AA.

FICHE PRODUIT TECHNIQUE

Données Techniques	
Longueur (mm)	102
Diamètre de la tête (mm)	28
Diamètre du corps (mm)	20
Poids avec piles (g)	78
Poids sans piles (g)	58
Matériau de la tête	Alliage d'aluminium
Matériau du corps	Alliage d'aluminium
Optique	Reflecteur
Cartouche pile	non

Alimentation	
Type d'alimentation	batterie rechargeable
Nombre de piles	1
Type de piles	Li-ion
Batterie remplaceable	oui
Total voltage des piles (V)	3,6
Total capacité piles (mAh)	880
Total énergie des piles[3] (Wh)	3,168
Rechargeable	oui
Nombre UN	-
Temps de charge (min)	240
Technologie de charge	Externe
Gestion d'énergie	Indicateur de charge
Piles utilisables	AA 1,5V, AA NiMH 1,2V, Li-ion 3,7V

Autres caractéristiques	
Classe IP	IP68
Test de chute (hauteur en m)	2
Code IK (J)	-
Zone ATEX	-
Températures d'utilisation (°C)	-20° à +40°

Modes d'éclairage
Pleine puissance, puissance moyenne, puissance faible, stroboscope

Modes d'éclairage	
Nombre de LEDs	1
Type de LED	Xtreme LED
Couleur	Blanc
Température de couleur (K)	6500 à 7000
Index du rendu des couleurs (CRI)	70

Valeurs d'éclairage (Courant Constant)	Boost	Pleine Puissance	Moyenne Puissance	Faible Puissance
Luminosité[1] (lm)		900	300	40
Distance d'éclairage[1] (m)		160	90	30
Autonomie[1] (h)		1	1,5	9

Interrupteur
Interrupteur à l'arrière

Caractéristiques
fonction mémoire

Technologie
Système de contrôle de la température

Garantie
2 ans de garantie

Type d'emballage	
Conditionnement du produit	Boîte
Livré avec	1 jeu de batterie rechargeable, Clip de poche, Dragonne, Etui de protection, Cable de charge USB
Référence	502554
Code douanier	85131000000

Données emballage	
Dimensions LxHxP (cm)	7,2 x 21 x 8,5
Poids (g)	274
GTIN-13	4058205027335

SPCB	
Nombre d'unités	24
Dimensions LxHxP (cm)	45,5 x 34 x 29
Poids (kg)	7,3
GTIN-13	4058205027359

Exemple de packaging / non définitif

ACCESSOIRES (vendus séparément)

502582 Télécommande type A

502585 Set de filtre 28mm

502589 TFX attache picatinny

Les lampes de poche tactiques TFX combinent performances sans compromis, durabilité et fiabilité. Leur design est en outre robuste. L'origine de la marque est l'acronyme de Tactical, Force, eXtreme. La puissance d'éclairage des lampes TFX vous permet de faire face à toutes les situations tactiques auxquelles vous pourriez être confronté.e.s la nuit ou dans l'obscurité la plus totale. Les lampes TFX sont spécialement conçues pour fournir une puissance lumineuse massive et concentrée et un schéma lumineux optimisé sur le plan tactique. Elles sauront être le choix parfait pour les situations les plus exigeantes, telles que les missions de sécurité ou de défense, la recherche et le sauvetage, ou encore les activitées de plein air ou la chasse. Inspirées par la puissance des étoiles nocturnes, les lignes de lampes TFX portent le nom de certains corps célestes brillants.

Notes:

Les informations concernant le contenu du packaging, l'apparence, les performances, les dimensions et le poids correspondent aux connaissances disponilbles au moment de la publication.

Dans l'intérêt des améliorations produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu du packaging, l'apparence, le design et la couleur, sans préavis. Les images des produits peuvent varier des produits actuels et peuvent indiquer des accessoires optionnels, qui peuvent être achetés séparément. Sous réserve d'erreurs et/ou d'omissions.

1) Mesures réalisées selon le protocole ANSI FL1. Si aucun paramètre n'est explicitement indiqué, les valeurs se réfèrent à la luminosité (lumens/lm) et la portée lumineuse (mètres/m) sur le réglage le plus élevé et à l'autonomie de la piles ou batterie (heures/hrs/h) sur le réglage le plus faible. Une fonction boost (si disponible) peut être utilisée à plusieurs reprises, mais uniquement pour de courtes périodes. Si la lampe est équipée avec une (des) LED(s) colorée(s), les valeurs de mesure sont données pour la lumière blanche ou la LED blanche. Si la lampe propose différents modes d'énergie, la mesure est basée sur le mode "économie d'énergie".

2) Valeur de la capacité calculée en wattheures (Wh). Cela s'applique à l'état de la/des pile(s) incluse(s) avec le produit au moment de la livraison, ou pour les lampes avec batterie(s) rechargeable(s), à la/aux batterie(s) livrées à l'intérieur du produit lorsqu'elle(s) est/sont complètement chargée(s).

3) Le temps de charge varie en fonction du matériel utilisé.

4) Durée de garantie : 2 ans